

SEM6-O Delem DA21+21e

TFT-Ersatzmonitor 6,4"



Übersicht

- 6,4" TFT / LCD Monitor
- Ersatz für 7" Röhrenmonitor monochrom
- Anschluss kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Adapter für einfachen Einbau in vorhandene Frontplatte

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM6-O werden als Ersatz von 7" Röhrenmonitoren monochrom an den Steuerungen DA21 und DA21e von Delem eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird über Winkel an den Gewindebolzen in der vorhandenen Frontplatte befestigt.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 6,4" für rückseitigen Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, Befestigung über Laschen im Montageblech

Steuerung:

DA21 und DA21e

Originalmonitor:

7" Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:

Edgeconnector 10-polig

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 640x480

Sichtbares Bild:

134 x101mm

Einstellung:

über On Screen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 300 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

12VDC über Videoanschluss

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

kompatibel zur Röhre

Material:

Frontplatte: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schutzklasse:

-

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030975 SEM6-O Openframe