

SEM10-C-Engel-CC100

TFT-Ersatzmonitor 10,4"



Übersicht

- 10,4 " TFT / LCD Monitor für Engel CC100
- Ersatz für 10,4" LCD
- Anschluss und Timing kompatibel
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- leichter Einbau

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM10-C-Engel-CC100 werden als Ersatz von 10,4" LCD Monitoren an den Steuerungen Engel CC100 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. Die Chassismonitore sind mit seitlichen Befestigungslaschen für die rückseitige Befestigung an der Frontplatte ausgestattet.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 10,4" für rückseitigen Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult

Steuerung:

Engel CC100

Originalmonitor:

10,4" LCD

Schnittstellen:

D-SUB25

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

Sichtbares Bild:

216x163mm

Einstellung:

über OnScreen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

12VDC über Phoenixstecker

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Befestigung kompatibel zum Originalmonitor

Material:

seitliche Befestigungslaschen aus Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Bestelldaten:

10030969 SEM10-C-Engel-CC100